07980 APO TM-3

Zegar/programator sterujący

5905339079800

APO TM-3



Kanlux APO to komplet 3 adapterów gniazd wtyczkowych z możliwością zdalnego sterowania za pomocą pilota. Każde podłączone urządzenie możemy uruchamiać niezależnie od innych.

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Szerokość [mm]: 52
Wysokość [mm]: 106
Ilość programów: 5
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Prąd znamionowy [A]: 5
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I
Baterie nadajnika: A23
Częstotliwość transmisji: 433,05-434,79 MHz
Maksymalne obciążenie [W]: 1150
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: komplet
Jak pakowane: 32
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 32
Masa jednostkowa netto [g]: 438
Gramatura [g]: 565.63
Waga sztuki brutto [g]: 514
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 23.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 18.5
Waga kartonu [kg]: 18.10016
Szerokość kartonu [cm]: 51
Wysokość kartonu [cm]: 31
Długość kartonu [cm]: 53
Objętość kartonu [m³]: 0.083793

INFORMACJE DODATKOWE:

- W komplecie: 3 gniazda, pilot, bateria
-

Dokument utworzono: 01.02.2025, 03:40
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL

07980 APO TM-3

Zegar/programator sterujący

- Przy obciążeniu impedancyjnym maksymalne obciążenie wynosi 1150W
- Gniazdka instalować można obok siebie w odległości nie mniejszej niż 0,5m
- Dioda sygnalizuje pracę gniazdka elektrycznego
- Zasięg działania pilota wynosi 25m (do 50m w otwartej przestrzeni)

Dokument utworzono: 01.02.2025, 03:40
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

PL